RTTE01

訂定日期:109年7月1日

型號: 廠牌: 檢驗日期: 年 月 日

至》	心 敞件 放微口别 十	Л	,	
	測試項目	合格標準	檢驗結果	判定
	頻率範圍	2400至2483.5MHz		
峰值輸出功率		數位調變方式: ≦1W		
		跳頻調變方式:		
		≥75CH ≤1W		
		<75CH ≤125mW		
發	跳頻調變方式:	至少25kHz 或20dB頻寬取		
射	跳頻頻道之頻寬至少25kHz 或	較 寬 者 但 20dB 頻 寬 ≦		
	20dB頻寬,兩者取較寬者	1MHz (≥75CH)		
頻	數位調變方式:	≥ 500kHz		
寬	每 6 dB 頻寬			
頻	跳頻頻道數 (複合系統時,關	≥15 CH(無重疊頻道)		
28	閉數位調變作業狀態檢驗)			
道	數位調變頻道數(複合系統時,	≥11 CH		
٠.	關閉跳頻作業狀態檢驗)			
數				
跳頻調變方式:				
每一載波頻率在週期(跳頻頻道數				
	以0.4 秒)內所佔用之平均時間			
(合系統時,關閉數位調變作業狀 A \$\$\			
	☆驗) 立調變方式:			
	亚酮变刀式· 吏用頻率範圍內之任意3kHz頻	≤ 8dBm		
	內之功率密度(複合系統時,關閉			
	頁作業狀態檢驗)			
	带邊緣外之傳導發射	依據第5.1.4節標準		
頻率範圍外之輻射發射		依據第5.1.5節標準		
		全固定、半固定式或獨特之		
天線規格		耦合方式連接機體,並應為		
		無指向性。		

RTTE01

訂定日期:109年7月1日

表二(續)			ı
測試項目	合格標準	檢驗結果	判定
安全密碼	主機、手機之自動設定之安		
(製造商提供符合聲明宣告書)	全密碼之不同組合數目≧		
	1,000組。		
本體警語標示	設備應加警語標示,其警語		
	內容為「本機限在不干擾合		
	法電臺與不受被干擾保障		
	條件下於室內使用」,標示		
	於設備本體適當位置,且於		
	設備外包裝或使用說明書		
	上標明。申請者須提出保證		
	書。		
電磁波警語標示	警語內容:「減少電磁波影		
	響,請妥適使用 標示方式		
	:設備本體適當位置標示,		
	且於設備外包裝或使用說		
	明書上標明。申請者須提出		
	保證書。		
電磁波能量比吸收率SAR	生物體局部組織SAR(最大		
也一篇(人)。	值):≦1.6W/kg _(1g) ,申請者		
	應提出測試報告及測試數		
	據。		
 SAR標示	SAR 內容: SAR 標準值		
	1.6W/kg;送測產品實測值		
	為:W/kg」。		
	標示方式:設備外包裝或使		
	用說明書上標明。申請者須		
	提出保證書。		

註1:射頻頻段電信終端設備之正常使用,其機體距離人體20公分(cm)以內且發射功率超過20mW者,送審時應檢附SAR測試報告。

註2: SAR採用FCC PART 2.1093及ANSI/IEEE Std. C95.1規範一般電磁輻射環境中 (該設備與人體保持在20公分以內距離) 生物體單位質量對電磁波能量比吸收率(SAR, Specific Absorption Rate)之標準值,並採用ANSI/IEEE Std.C95.3或 Std.1528-200x最新版本相關測試規定為SAR測試方法。